

Smartvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE35001A



-
- Erweiterung der Smartvest zur Bedienung ohne mobile Endgeräte
 - Bedienung unmittelbar auf Knopfdruck ohne PIN-Code
 - Tasten zum Aktivieren und Deaktivieren der Smartvest
 - Auslösen eines Überfallalarms per Knopfdruck
 - Individuelle Konfiguration der Tasten, um weitere Komponenten (Kameras, Sirenen etc.) automatisch mit zu aktivieren
 - Optische Rückmeldung durch blaue LED
 - Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
 - Klein, handlich, einfach zu bedienen
 - Sicherheitsmechanismus zum Schutz vor sogenannten Replayangriffen
-

Die Smartvest Funk-Fernbedienung bietet neben Smartphone und Tablet eine weitere schlanke und bequeme Bedienoption – unmittelbar per Knopfdruck und ganz ohne PIN-Code. Mit ihr lässt sich die Smartvest Aktivieren und Deaktivieren oder im Ernstfall ein Überfallalarm per Knopfdruck auslösen. Außerdem können die Tasten über die App so konfiguriert werden, dass bei Knopfdruck bestimmte Kameras oder die Sirene mit aktiviert werden. Damit bietet die Smartvest Funk-Fernbedienung elementare Bedienoptionen im kleinen und handlichen Format bei einfacher und intuitiver Bedienung.

Hinweis:

Ein integrierter Sicherheitsmechanismus schützt die Smartvest Funk-Fernbedienung vor sogenannten Replayangriffen. Alle Schalt-Befehle zur Smartvest Zentrale sind individualisiert und damit durch unbefugte Dritte nicht reproduzierbar.

Smartvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE35001A

Technische Daten

Anzeige	LED
Batterietyp	1xCR2032
Breite	30mm
Farbe	weiß
Funkfrequenz	868MHz
Gehäusematerial	ABS
Höhe	60mm
Länge	14mm
Max. Batteriebensdauer	2Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	40°C
Max. Luftfeuchtigkeit	80%
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30m

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	0°C
Modulation	FSK
Montageort	sonstige
Nettogewicht	0,022kg
Sabotageüberwachung	nein
Stromaufnahme	15mA
Stromaufnahme Standby	0,005mA
Zertifizierungen	CE